

## RTC07 Funkcodeschloss

Das Funkcodeschloss RTC07 ermöglicht einen funkgesteuerten Zutritt mittels Eingabe einer 4-stelligen Nutzer-PIN. Insgesamt können drei PINs festgelegt werden. Jede PIN kann einen separaten Empfänger ansteuern.

Zusätzlich kann für eine Nutzer-PIN eine beliebige temporäre PIN erzeugt werden, um einen temporären Zutritt für bestimmte Besucher oder Servicemitarbeiter zu ermöglichen. Die temporäre PIN kann dreimal verwendet werden.

Mit der Lichttaste kann ein **Easywave**-Funkempfänger ohne Eingabe einer Nutzer-PIN geschaltet werden.

Der RTC07 verfügt über eine Batteriekontrollfunktion, welche die Kapazität der Batterien überwacht.



RTC07S5004A01-25K

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit secwave-Telegramm, AES 128-Bit-Verschlüsselung Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten! Lichttaste: Easywave-Code A, 1-Tast-Bedienung
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x Batterien 1,5 V AAA
Betätigungskontrolle	LED
Betriebsarten	4x IMPULS und 1x Easywave A
Bedienung	Sender sendet, nach PIN-Eingabe, sobald ENTER-Taste gedrückt wird
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	80/15/33 mm
Gewicht	170 g (inklusive Batterien)
Farbe	weißaluminium ähnlich RAL 9006

### Lieferumfang

- Funkcodeschloss
- Batterien
- Wandhalter
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTC07S5004A01-25K	Funkcodeschloss, secwave, 4x IMPULS, mit Schiebedeckel, weißaluminium