

# RT21 Handsender

## Sender-lernt-Sender (SLS)



Der Handsender RT21 steht sowohl in einer 1-Kanal-Version als auch in einer 2-Kanal-Version zur Verfügung.

Diese Variante verfügt über die Sender-lernt-Sender (SLS) Funktion, welche das Übertragen der Seriennummer von einem RT21 (SLS) auf einen anderen RT21 (SLS) ermöglicht. Durch das Übertragen der Seriennummer, lösen beide Sender stets die gleiche Funktion im Empfänger aus. Es können beliebig viele Sender entsprechend gleichcodiert werden.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.



RT21E5002B00-K

RT21E5001B00-K

### Technische Daten

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Codierung            | Easywave                                                     |
| Frequenz             | 868,30 MHz                                                   |
| Kanäle               | 1 oder 2                                                     |
| Reichweite           | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen                  |
| Spannungsversorgung  | 1x 3V-Batterie, CR2032                                       |
| Betätigungskontrolle | LED                                                          |
| Bedienung            | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Betriebstemperatur   | -20 °C bis +60 °C                                            |
| Abmessungen (B/L/H)  | 36/55/16 mm                                                  |
| Gewicht              | 17 g (inklusive Batterie)                                    |
| Farbe                | anthrazit ähnlich RAL 7016                                   |

### Lieferumfang

- Handsender inkl. Batterie
- Programmierstecker
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

ACC-CON-01

Stiftleiste 3-polig RM2.54



### Ausführungen

| Produktnummer  | Beschreibung                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| RT21E5001B00-K | Handsender, Easywave, 1x IMPULS, Sender-lernt-Sender, anthrazit |
| RT21E5002B00-K | Handsender, Easywave, 2x IMPULS, Sender-lernt-Sender, anthrazit |