



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Handsender RT20

Der Handsender RT20 ist ein universell einsetzbarer Handsender. Er kann mit jedem beliebigen Easywave-Empfänger und in jeder verfügbaren Betriebsart genutzt werden.

Er findet zum Beispiel in der Ansteuerung von Rollläden oder allgemein beim Schalten von elektrischen Verbrauchern seine Anwendung.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.



RT20E5004-01-23K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Kanäle / Frequenz	4 / 868,30 MHz
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger; siehe Ausführungen
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	40 x 70 x 17 mm (ohne Wandhalter)
Gewicht	25 g (inklusive Batterie)
Farbe	anthrazit ähnlich RAL 7016

Zubehör



RT20-ACC-01-23P



RT20-ACC-02-41P

Lieferumfang

Handsender
inklusive Batterie
Wandhalter
Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RT20-ACC-01-23P	Wandhalter, anthrazit
RT20-ACC-02-41P	Sonnenblendenclip Metall

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Funktion
RT20E5004-01-23K	Handsender 4-Kanal, anthrazit	2x EIN/AUS 1x AUF/STOPP/ZU 4x IMPULS