

RTS22 Wandtaster AUS

Format 55



Dieser Wandtaster RTS22 ist ein batteriebetriebener Easywave-Sender mit der Funktion AUS.

Diese Komplettversion des Wandtasters RTS22 enthält alle benötigten Komponenten, um sofort in Betrieb genommen zu werden. Das Sendemodul, ein weißer Rahmen und eine weiße Einzelwippe mit der Beschriftung "AUS" sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Einzelwippen stehen optional auch in anderen Farben als Zubehör zur Verfügung.

Der Wandtaster kann bei Bedarf in Abdeckrahmen anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) verwendet werden.

Der RTS22 AUS wird in der Regel als Zentral-AUS-Schalter von Beleuchtung mit der 2-Tast-Bedienung eingesetzt.




RTS22E5001B02

Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Wippe	55/55/9,0 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	44 g (inklusive Batterie und Rahmen)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Zubehör (optional)



Einzelwippe AUS

weiß	RTS22-ACC-04-02P
anthrazit	RTS22-ACC-04-24P
alu-lackiert	RTS22-ACC-04-25P

Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Wippe AUS, weiß
- Abdeckrahmen
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS22E5001B02	Wandtaster Einzelwippe AUS komplett, Easywave, 1x AUS, Format 55, weiß